

























補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(ルミティ~マーベル)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ	
ルミティ	オーディオ L-R オーディオ L-RL スリム L-R ナイーダ L-PR スカイ L-PR クロス L-R	不可	Noahlink Wireless 	
	ナイーダ L-UP スカイ L-UP	①   	① CS44-A用 	
パラダイス	オーディオ P-R オーディオ P-RL オーディオ P-312 ナイーダ P-PR クロス P-R	不可	Noahlink Wireless 	
	パート P-チタン パート P-10 NW O	②  	② nano用 	
	パート P-312 NW O	③  	③ PR41(312)用 	
	クロス P-13 オーディオ P-13T ナイーダ P-UP	①   		
	パート P-312	③  		
	ボレロ M-PR ボレロ M-M オーディオ M-R オーディオ M-312 スカイ M-PR スカイ M-M	不可		Noahlink Wireless 
マーベル	パート M-チタン パート M-10 NW O	②  	③ PR41(312)用 	
	パート M-312 NW O	③  		
	オーディオ M-312T オーディオ M-13T ナイーダ M-SP スカイ M-SP	①   		
	パート M-312	③  		


補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(ピロング)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーディオ B-ダイレクト	不可	 Noahlink Wireless	
ボレロ B-PR オーディオ B-R ナイーダ B-R RIC クロス B-R	不可	 iCube II	① CS44-A用
ボレロ B-M ボレロ B-P ボレロ B-SP オーディオ B-312 オーディオ B-312T オーディオ B-13 ナイーダ B-SP ナイーダ B-UP スカイ B-P スカイ B-SP スカイ B-UP スカイ B-RIC クロス B-312 クロス B-13	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  iCube II	 ② nano用
パート B-10 O パート B-10 パート B-312 クロス B-312 カスタム パート B-13 クロス B-13 カスタム	② ③ ④		 ③ PR41(312)用
パート B-チタン パート B-10 NW O パート B-312 NW O	② ③	 HI-PRO 2  NOAHlink	
BTE-micro BTE-P BTE-UP RIC-312T	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  iCube II	 ④ PR48(13)用
ITE-312 ITE-13 ITE-10 NW O	③ ④ ②		
BTE-micro BTE-P BTE-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink	




補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(ペンチャー〜クエスト)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
ボレロ V-M ボレロ V-P ボレロ V-SP オーディオ V-312 オーディオ V-312T オーディオ V-13 ナイーダ V-SP ナイーダ V-UP ナイーダ V-RIC スカイ V-P スカイ V-SP スカイ V-UP スカイ V-RIC クロス II -312 クロス II -13	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
パート V-10 O パート V-10	②		 ② nano用
パート V-312	③		
クロス II -312 カスタム	④		
パート V-13 クロス II -13 カスタム	④		
パート V-nano パート V-10 NW O	②	 HI-PRO 2 NOAHlink	
ボレロ Q-M312 ボレロ Q-M13 ボレロ Q-P ボレロ Q-SP オーディオ Q-312 オーディオ Q-312T ナイーダ Q-SP ナイーダ Q-UP ナイーダ Q-RIC	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ③ PR41(312)用
パート Q-312	③		 ④ PR48(13)用
パート Q-13	④		
オーディオ Q-10 バセオ Q15-M バセオ Q15-P バセオ Q15-SP クロス クロス H20	①		
パート Q-nano パート Q-10 NW O タオ Q15-10 NW O	②	 HI-PRO 2 NOAHlink	
パート Q-312 NW タオ Q15-312 NW	③		
クロス 312 タオ Q15-13 NW クロス 13	④		

補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(スパイス1/2)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
アンブラ microM アンブラ microP アンブラ SP アンブラ M H20 ソラナ microM ソラナ microP ソラナ SP ソラナ M H20 カッシーア microM カッシーア microP カッシーア SP カッシーア M H20	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  iCube II	 ① CS44-A用
アンブラ 312 アンブラ 312 UZ ソラナ 312 ソラナ 312 UZ カッシーア 312 カッシーア 312 UZ	③		 ③ PR41(312)用
アンブラ 13 UZ ソラナ 13 UZ カッシーア 13 UZ	④		 ④ PR48(13)用
ダリア microM ダリア microP ダリア SP ダリア M H20	①		
アンブラ nano アンブラ 10 Petite ソラナ nano ソラナ 10 Petite カッシーア nano カッシーア 10 Petite ダリア 10 Petite	⑤	 HI-PRO 2  NOAHlink	
アンブラ 312 Petite アンブラ 312 UZ Petite ソラナ 312 Petite ソラナ 312 UZ Petite カッシーア 312 Petite カッシーア 312 UZ Petite ダリア 312 UZ Petite ダリア 13 UZ Petite	③ ④		 ⑤ PR536(10)用

補聴器のTarget接続インターフェース互換性表(スパイス2/2)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーデオ S SMART IX オーデオ S SMART V オーデオ S SMART III オーデオ S YES IX オーデオ S YES V オーデオ S YES III ナイダ S SP IX ナイダ S SP V ナイダ S SP III ナイダ S UP IX ナイダ S UP V ナイダ S UP III ナイダ S CRT IX ナイダ S CRT V ナイダ S CRT III ニオス S H20 V ニオス S H20 III	①	 <p>HI-PRO 2 NOAHlink iCube II</p>	 <p>① CS44-A用</p>
オーデオ S MINI IX オーデオ S MINI V オーデオ S MINI III オーデオ S SMART I ナイダ S SP I ナイダ S UP I クロス クロス H20 クロス 312 クロス 13	①	 <p>HI-PRO 2 NOAHlink</p>	